

Credifon

Telefon-Nullvorgabe mit oder ohne Wert

Kommunikation der Frankiersysteme IJ-35, IJ-40, IJ-45 und IJ-50 via Analogleitung
zum Zentralserver (Die Post)

Dieser Vorgang muss einmal im Monat gemacht werden. Wenn innert 35 Tagen keine Übermittlung gemacht wird, erscheint die Meldung „Kontrolle 0-Vorgabe machen Credinet anrufen“

// neopost

MANAGER **BENUTZER**

Taste Benutzer drücken

0.00
14.04.07

O.00
BENUTZER

MODUS **ABDRUCK**



Taste Geldsack drücken

BETRAG EINGEBEN

0.00

ZURÜCK **OK**

Wenn gleichzeitig Geld auf das Frankiergerät geholt werden muss, entsprechenden Betrag eingeben. Ansonsten 0.00 mit der Taste **OK** bestätigen

BETRAG BESTÄTIGEN

0.00

ZURÜCK **OK**

Mit der Taste **OK** bestätigen.

Wählt
Bitte Warten

Jetzt am Frankiergerät keine Tasten betätigen bis

Kredit erfolgreich geladen

In der Anzeige erscheint. Mit **OK** bestätigen.

Achtung: es kann vorkommen, dass ein Fehler auftritt, z.B.

VERBINDUNGSFEHLER
VERBINDUNG PRÜFEN & NOCHMAL

Ein paar Minuten warten und den Vorgang wiederholen